

# Ventura

## GPL 12-55



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, солнечные батареи, ветрогенераторы.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	12
Номинальная емкость, C <sub>20</sub> до 1,75 В/эл, Ач	58
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5.6
Максимальный зарядный ток, А	13.75
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.6-13.8 14.1-14.4
Вес (± 3%), кг	17.1

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда									
	10 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.2	123	55,0	48,5	33,3	26,7	22,3	13,9	9,62	5,67	2,95
10.5	117	52,0	46,5	32,8	26,2	21,8	13,6	9,44	5,62	2,92
10.8	111	49,0	45,5	32,2	25,6	21,3	13,3	9,17	5,56	2,89

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда									
	10 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.2	1368	701	506	429	313	234	175	113	68,0	36,6
10.5	1303	668	489	418	305	228	170	110	67,4	36,2
10.8	1240	636	473	408	298	223	166	107	66,7	35,9

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов



Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок



ООО «Пауэрконцепт»  
Бесплатные звонки  
по России: 8 800 250 97 48  
+7 495 786 97 48  
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19  
Самара тел.: +7 846 302 87 65  
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82  
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34  
Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08  
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77  
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67  
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50  
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71